

### SP2060 V1.3 追補マニュアル

この追補マニュアルでは、SP2060 ファームウェア V1.3 で追加 / 変更された機能を中心に説明します。SP2060 取扱説明書および DME Designer 取扱説明書と併せてご利用ください。

#### 主な変更点

- ・ユーザーロック機能で、すべてのパネル操作をロックするだけでなく、キーごとにロックを設定できるようになりました。
- ・ユーザーロックにパスワードが設定されている場合、シーンのプロテクトを切り替えるときにも、このパスワードが適用されるようになりました。
- ・DME Designer に SP2060 Backup 機能が追加され、SP2060 本体内のデータをバックアップとしてコンピューターに取り込み、複数の SP2060 にリストアできるようになりました。詳しくは、DME Designer 取扱説明書をご参照ください。
- ・以下のスピーカプロセッサ用ライブラリーが追加されました。

IS1112

IS1112+IF2108 (IS1112 と IF2108 を組み合わせて使用する場合の設定)

IS1112+IF2208 (IS1112 と IF2208 を組み合わせて使用する場合の設定)

#### ユーザーロック (取扱説明書 34 ページ)

誤操作を防ぐために、一時的にパラメーターの設定値の変更を禁止させることができます。意図せず操作子に触れたり、第三者に操作されたりしないように設定します。ユーザーロックにはパスワードを設定することができます。

ユーザーロックでは、以下のキーを使用したパラメーター変更をキーごとに禁止できます。

[LEVEL] キー、[DELAY] キー、[EQ] キー、  
[ROUTING] キー、[X-OVER] キー、[LIMITER] キー、  
[SCENE] キー、[UTILITY] キー

#### NOTE

- ・ユーザーロックが有効な状態でもミュートのオン / オフやユーザーロックの解除はできます。
- ・ユーザーロックは SP2060 本体のパネル操作のみに影響し、DME Designer など外部からの制御は通常動作します。

1. [UTILITY] キーを押してディスプレイに UTILITY 画面を呼び出します。  
前回 UTILITY 画面で最後に選択していた画面が表示されます。

2. [UTILITY] キー、または [NEXT]/[BACK] キーを押し、USER LOCK 欄を表示します。




3. [NEXT] キーを 2 回押し、USER LOCK DETAIL 欄を表示します。

フロントパネルの [LEVEL] キーから [UTILITY] キー ([MUTE] キーを除く) が点灯 (ロック) または点滅 (ロックオフ) して、キーごとのユーザーロック設定を表示します。



4. フロントパネルの [LEVEL] キーから [UTILITY] キーを押して、キーごとにユーザーロックのオン / オフを設定します。



5. [BACK] キーを 2 回押し、USER LOCK 欄に戻ります。

6. ユーザーロックをかけるときは [▲INC] キーを押します。ユーザーロックを解除するときは、[▼DEC] キーを押します。  
ディスプレイの ON の文字が点滅します。

#### NOTE

・パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます (取扱説明書 35 ページ)。



7. [NEXT] キーを押し、カーソルを # に移動させます。



8. [YES] キーを押します。

ディスプレイに確認メッセージが表示されます。



9. 確定する場合は [YES] キーを押します。

ステータスメッセージが表示され、ユーザーロックが有効になります。



#### NOTE

・ユーザーロックがオフのときは、[MUTE] キーを 2 秒以上押すことでもユーザーロックをかけられます。  
・ユーザーロックがオンのときは、[MUTE] キーを 2 秒以上押すことでもユーザーロックを解除できます。

## シーンのプロテクト (取扱説明書 32 ページ)

次の操作でストアされているシーンにプロテクトをかけられます。ユーザーロックにパスワードが設定されている場合は、シーンのプロテクトを切り替えるときにも、このパスワードを入力する必要があります。

1. [SCENE] キーを数回押しして、SCENE EDIT 画面を表示させます。



2. [▲INC]/[▼DEC] キーを押して、シーンナンバーを選択します。

3. [NEXT] キーを使って属性の位置にカーソルを移動させます。



4. [▲INC]/[▼DEC] キーを押して、プロテクトのオン/オフを切替えます。

プロテクトのマークが点滅します。[NEXT] キーを数回押し、カーソルを # マークに移動させ、[YES] キーを押します。



5. 操作を確認するメッセージが表示されます。



6. 確定する場合は [YES] キーを押します。

パスワードを設定している場合は、パスワード入力画面が表示されます。パスワードを入力して [NEXT] キーを押し、カーソルを # マークに移動させ、[YES] キーを押します。



変更が確定して画面が元に戻ります。

#### HINT

・プロテクトのオン/オフは DME Designer からでも行なえます。