

らくらく作曲名人2/学校用らくらく作曲名人をお買い上げのお客様へ

「らくらく作曲名人2/学校用らくらく作曲名人」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
同梱ソフトウェアのアップデートとWindows XPへの対応に伴い、セットアップガイドの記述を若干変更することが
必要になりました。セットアップガイドの該当箇所を以下のように読み替えていただきますようお願い申し上げます。

パッケージ以外に必要なもの (セットアップガイド 3ページ)

コンピュータ (IBM PC/AT互換機またはNEC PC-9821シリーズ)

NOTE お使いのOSによっては、以下の仕様以上の条件を満たす必要があります。詳しくは、OSの推奨するシステム要件もご確認ください。

OS : Windows95/98/98SE/NT4.0/2000/Me/XP Home Edition/XP Professional

NOTE ソフトシンセサイザーS-YXG50に付属のXGplayerは、Windows XPには対応していません。MidRadio Playerは、Windows XPに対応していますが、マルチユーザーで使用した場合のサイト選択などが正しく動作いたしません。

CPU : Pentium® 166MHz / Celeron™以上

NOTE ソフトシンセサイザーをお使いの場合は、Pentium® 233MHz / Celeron™以上が必要です。

メモリ : 32MB以上 (64MB以上推奨)

NOTE ソフトシンセサイザーをお使いの場合は、64MB以上が必要です。

ハードディスクの空き容量: 40MB以上

ディスプレイ : 800×600ドット、24ビットTrue Color以上のディスプレイ

CD-ROMドライブ : 2倍以上

マウス

Windows NT4.0/2000をお使いのお客様へ (セットアップガイド 7ページ)

Windows NT4.0/2000/XPで音切れが発生する場合

WindowsNT4.0/2000/XPをお使いでソフトシンセサイザーからの再生音が途切れたりする場合は、以下の手順でソフトシンセサイザーの設定を変更することで、この問題を解決できる場合があります。ただし、一部のサウンドカードでは音が出なくなる場合もありますので、お使いの環境に合わせて設定する必要があります。

- ① [スタート]メニュー [プログラム] [YAMAHA XG SoftSynthesizer S-YXG50] [S-YXG50設定]を選択すると、S-YXG50のプロパティが表示されます。
- ② 「情報」のページを開きます。S-YXG50のバージョンが「Ver.4.xx.xx Legacy」(xxには数字が入ります)と表示されている場合は、以下の手順にお進みください。「Ver.4.xx.xx WDM」と表示されている場合は、この設定は関係ありません。
- ③ Administrator権限のあるアカウントでWindowsにログオンします。
- ④ CD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入すると、自動的にセットアップ画面が表示されます。
- ⑤ [CDをみる]をクリックすると、CD-ROMフォルダが表示されます。その中の「Syxg50_」フォルダを開きます。
- ⑥ 「Turbo.inf」または「Normal.inf」ファイルをマウス右ボタンでクリックすると表示されるポップアップメニューの中から「インストール」を選択します。「Turbo.inf」または「Normal.inf」は何度でも選択(インストール)し直すことができます。
「Normal.inf」: 音切れする場合がありますが、ほとんどのサウンドカードで音が出ます(初期設定)
「Turbo.inf」: 音切れしにくいですが、一部のサウンドカードでは音が出ない場合があります
- ⑦ コンピュータを再起動すると、設定が有効になります。

ノイズが発生する場合

ソフトシンセサイザーからの再生音にノイズなどが発生する場合は、以下の手順でソフトシンセサイザーの設定を変更することで、この問題を解決できる場合があります。

- ① 上記①～②と同じ手順で「Ver.4.xx.xx Legacy」と表示されている場合は、以下の手順にお進みください。
- ② 「詳細設定1/2」のページを開きます。
- ③ 「ダイレクトサウンド」の設定で、「オン」または「オフ」の設定を切り替えてみてください。

ヤマハ株式会社