

FGDP-50 ファームウェアアップデートガイド

ご注意: 操作中は本製品の電源をオフにしたり、USB フラッシュメモリーを抜いたりしないでください。




1. ファームウェアのダウンロード

- 1.1. zip ファイルをコンピューターにダウンロードして解凍します。
- 1.2. USB フラッシュメモリーをコンピューターに接続します。
- 1.3. FGDP-50SETUP.PRГ ファイルを USB フラッシュメモリーのルートディレクトリーにコピーします。

2. USB フラッシュメモリーを本製品に接続

- 2.1. USB フラッシュメモリーを本製品の USB TO DEVICE 端子に接続します。


3. ファームウェアのインストール

- 3.1. バッテリーを充電するために、USB 電源アダプターと本製品を USB ケーブルで接続します。
- 3.2.  ボリュームアップボタンを押しながら、 スタンバイ/オンボタンを押して電源をオンにします。
- 3.3. 以下の画面が表示されたら、 エンターボタンを押してファームウェアのインストールを開始します。




```
Install   Vx.xx  
Press [ENTER]
```

- 3.4. ファームウェアのインストールが完了すると、以下の画面が表示されます。

```
Install   Vx.xx  
Completed
```

- 3.5.  スタンバイ/オンボタンを約 1 秒間押し続けてから離して電源をオフにします。

4. ファームウェアのバージョンの確認

- 4.1.  スタンバイ/オンボタンを押し続けて電源をオンにします。
- 4.2.  メニューボタンを押します。
- 4.3.  項目選択ボタンを「Version」画面が表示されるまで押します。
- 4.4. ファームウェアのバージョンを確認します。

• トラブルシューティング

- 操作中に電源がオフになったり、USB フラッシュメモリーが抜けたりした。
 - 再インストールが必要です。もう一度最初から操作をやり直してください。
- インストールが実行できず、画面にエラーメッセージが表示される。
 - 以下を確認してください。
 - ✓ USB フラッシュメモリーは正しくフォーマットされていますか？
 - ✓ USB フラッシュメモリーは正しく接続されていますか？
 - ✓ USB TO DEVICE 端子にゴミやホコリがついていませんか？
 - ✓ FGDP-50SETUP.PRГ ファイルは USB フラッシュメモリーのルートディレクトリーにありますか？
 - ✓ USB フラッシュメモリーまたは FGDP-50SETUP.PRГ ファイル自体が破損していませんか？
 - ✓ 別の USB フラッシュメモリーでも同じ問題が発生しますか？