



HS5/HS5W

パワードスタジオモニター

低域に5インチウーファー、高域に1インチドームを採用し、LF:45W + HF:25W、
トータル70Wのパワーアンプを内蔵したパワードスタジオモニター


仕 様		
形式		バイアンプ2WAY/バスレフ型パワードスタジオモニター
再生周波数帯域 (-10dB)		54Hz - 30kHz
クロスオーバー周波数		2kHz
コンポーネント	LF	5" コーン
	HF	1" ドーム
アンプ定格出力*	Total	70W
	LF	45W (4Ω)
	HF	25W (8Ω)
最大出力音圧レベル(1m, THD+N=1%, Calculated)		101.0dB SPL
入力コネクター (XLRとPhoneはパラレル接続)		XLR3-31 type (balanced) x1 Phone (balanced) x1
入力インピーダンス		10k Ω
入力感度	レベル：最大	-10dBu
	レベル：センター	+4dBu
コントロール		LEVEL コントロール EQ : HIGH TRIM スイッチ (+/- 2dB at HF) : ROOM CONTROL スイッチ (0/-2/-4 dB under 500Hz)
電源電圧		AC100V・50/60Hz
消費電力		45W
寸法(W×H×D)・質量		170×285×222 mm・5.3kg

*=ダイナミックパワー


●外 観 図



上面図



正面図



側面図

SCALE: 1/10

(単位：mm)

二版 2025年5月

Page 1 of 1