

ヤマハ AVoIPネットワークスイッチ 早見表

株式会社ヤマハミュージックジャパン 音響事業戦略部
価格・仕様基準日：2026/7/1

機能・レイヤー	型番	希望小売価格 (税込)	LANポート数			SFPスロット数				機能						PoE			ProAV設定機能 ※1						PTPv2 機能		ハードウェア				備考	リンク
			10G (10G/5G/ 2.5G/1G/100M)	2.5G (2.5G/1G/ 100M)	1G (1G/100M)	QSFP28 (100G)	SFP28 (25G/10G/1G)	SFP+ (10G/1G)	SFP (1G)	ポートセキュリ ティ/ RADIUS サーバー	DHCPサー バー	ダイナミック (動的)ルー ティング	スタティック(静 的)ルーティ ング	メール通知機 能	LANマップ機 能 (L2MSマネー ジャー)	PoE対応/Type	PoE給電 可能ポート数	給電能力 (1ポートあたり/ 装置全体)	Dante/ DanteAV	NDI	SDVoE	IPMX	ST2110 (PTPv2 TC)	Extron NAV	PTPv2 BC対応	PTPv2 TC対応	サイズ(mm) 突起物を除く	重量(kg)	ファン	ラックマウント		
L3	SWX3220-30TCs	¥1,328,800	4	—	—	2	4	20	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	430 (W) ×44 (H) ×400 (D)	6.3	4～5基 ※2	付属	非対応	別売電源ユニットで電源二重化が可能	https://network.yamaha.com/products/switches/swx3220-30tcs
L3	SWX3220-30MC	¥1,581,800	24	—	—	2	4	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	430 (W) ×44 (H) ×400 (D)	6.4	4～5基 ※2	付属	非対応	別売電源ユニットで電源二重化が可能	https://network.yamaha.com/products/switches/swx3220-30mc	
L3	SWX3220-16TMs	¥423,500	4	—	—	—	—	12	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	×	○	330 (W) ×44 (H) ×250 (D)	2.6	3基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx3220-16tms
L3	SWX3220-16MT	¥591,800	12	—	—	—	—	4	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	×	○	330 (W) ×44 (H) ×250 (D)	2.7	3基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx3220-16mt
L3	SWX3200-52GT	¥834,900	—	—	48	—	—	4	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	440 (W) ×44 (H) ×300 (D)	4.3	4基	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx3200-52gt
L3	SWX3200-28GT	¥408,100	—	—	24	—	—	4	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	440 (W) ×44 (H) ×300 (D)	3.7	2基	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx3200-28gt
L3	SWX3100-18GT	生産完了品	—	—	16	—	—	2	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	330 (W) ×43.5 (H) ×200 (D)	2.1	ファンレス	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx3100-18gt
L3	SWX3100-10G	生産完了品	—	—	8	—	—	2	—	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	220 (W) ×40.5 (H) ×250 (D)	1.7	ファンレス	別売	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx3100-10g
L2-PoE	SWX2322P-30MC	¥1,581,800	24	—	—	2	4	—	—	○	×	×	○	○	PoE++ (90W)	24	90W/720W	○	○	○	○	○	○	×	×	430 (W) ×44 (H) ×400 (D)	6.1	4基	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2322p-30mc
L2	SWX2320-30MC	¥1,328,800	24	—	—	2	4	—	—	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	×	○	430 (W) ×44 (H) ×400 (D)	5.5	3基	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2320-30mc
L2-PoE	SWX2322P-16MT	¥456,500	12	—	—	—	—	4	—	○	×	×	○	○	PoE++ (90W)	12	90W/250W	○	○	○	○	○	○	×	○	330 (W) ×44 (H) ×250 (D)	2.9	3基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2322p-16mt
L2	SWX2320-16MT	¥383,900	12	—	—	—	—	4	—	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	×	○	330 (W) ×44 (H) ×250 (D)	2.7	3基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2320-16mt
L2-PoE	SWX2310P-28GT	¥370,700	—	—	24	—	—	4	—	○	×	×	○	○	PoE+ (30W)	24	30W/370W	○	○	×	×	×	○	×	×	440 (W) ×44 (H) ×294 (D)	3.9	4基	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2310p-28gt
L2-PoE	SWX2310P-18G	¥291,500	—	—	18	—	—	—	2	○	×	×	○	○	PoE+ (30W)	16	30W/247W	○	○	×	×	×	○	×	×	330 (W) ×44 (H) ×294 (D)	3.0	3基	付属	非対応	SFPはLANポートと排他利用	https://network.yamaha.com/products/switches/swx2310p-18g
L2-PoE	SWX2310P-10G	¥191,400	—	—	10	—	—	—	2	○	×	×	○	○	PoE+ (30W)	8	30W/124W	○	○	×	×	×	○	×	×	220 (W) ×42 (H) ×294 (D)	2.2	2基	別売	別売	SFPはLANポートと排他利用	https://network.yamaha.com/products/switches/swx2310p-10g
L2	SWX2310-52GT	¥432,300	—	—	48	—	—	4	—	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	440 (W) ×44 (H) ×300 (D)	4.5	2基	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2310-52gt
L2	SWX2310-28GT	¥298,100	—	—	24	—	—	4	—	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	440 (W) ×44 (H) ×300 (D)	3.9	ファンレス	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2310-28gt
L2	SWX2310-18GT	¥213,400	—	—	16	—	—	2	—	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	330 (W) ×43.5 (H) ×200 (D)	2.1	ファンレス	付属	別売		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2310-18gt
L2	SWX2310-10G	¥128,700	—	—	8	—	—	—	2	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	220 (W) ×40.5 (H) ×250 (D)	1.7	ファンレス	別売	別売		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2310-10g
L2-PoE	SWR2311P-10G	オープンブライズ	—	—	10	—	—	—	2	○	×	×	○	○	PoE+ (30W)	8	30W/240W	○	○	×	×	×	○	×	×	220 (W) ×42.4 (H) ×294 (D)	2.2	2基	別売	別売	SFPはLANポートと排他利用	https://ip.yamaha.com/products/proaudio/network_switches/swr2311p/index.html
L2	SWR2310-28GT	オープンブライズ	—	—	24	—	—	4	—	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	440 (W) ×44 (H) ×300 (D)	3.9	ファンレス	付属	非対応		https://ip.yamaha.com/products/proaudio/network_switches/swr2310/index.html
L2	SWR2310-18GT	オープンブライズ	—	—	16	—	—	2	—	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	330 (W) ×43.5 (H) ×200 (D)	2.1	ファンレス	付属	別売		https://ip.yamaha.com/products/proaudio/network_switches/swr2310/index.html
L2	SWR2310-10G	オープンブライズ	—	—	8	—	—	—	2	○	×	×	○	○	—	—	—	○	○	×	×	×	○	×	×	220 (W) ×40.5 (H) ×250 (D)	1.7	ファンレス	別売	別売		https://ip.yamaha.com/products/proaudio/network_switches/swr2310/index.html
L2-PoE	SWX2220P-26NT	¥453,200	4	20	—	—	—	2	—	×	×	×	×	×	PoE+ (30W)	24	30W/370W	○	○	×	×	×	×	×	×	440 (W) ×44 (H) ×294 (D)	4.3	4基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220p-26nt
L2-PoE	SWX2220P-18NT	¥376,200	4	12	—	—	—	2	—	×	×	×	×	×	PoE+ (30W)	16	30W/247W	○	○	×	×	×	×	×	×	330 (W) ×44 (H) ×294 (D)	3.4	3基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220p-18nt
L2-PoE	SWX2221P-10NT	¥223,300	2	8	—	—	—	2	—	×	×	×	×	×	PoE+ (30W)	8	30W/240W	○	○	×	×	×	×	×	×	330 (W) ×44 (H) ×250 (D)	2.7	3基	付属	付属	SFP+はLANポートと排他利用	https://network.yamaha.com/products/switches/swx2221p-10nt
L2	SWX2220-26NT	¥369,600	4	20	—	—	—	2	—	×	×	×	×	×	—	—	—	○	○	×	×	×	×	×	×	440 (W) ×44 (H) ×294 (D)	3.9	3基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220-26nt
L2	SWX2220-18NT	¥306,900	4	12	—	—	—	2	—	×	×	×	×	×	—	—	—	○	○	×	×	×	×	×	×	330 (W) ×44 (H) ×294 (D)	3.0	2基	付属	付属		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220-18nt
L2	SWX2220-10NT	¥170,500	2	8	—	—	—	2	—	×	×	×	×	×	—	—	—	○	○	×	×	×	×	×	×	330 (W) ×44 (H) ×250 (D)	2.7	ファンレス	付属	付属	SFP+はLANポートと排他利用	https://network.yamaha.com/products/switches/swx2220-10nt
L2-PoE	SWX2210P-28G	¥193,600	—	—	28	—	—	—	—	×	×	×	×	×	PoE+ (30W)	24	30W/370W	○	○	×	×	×	×	×	×	440 (W) ×44 (H) ×294 (D)	4.1	3基	付属	非対応		https://network.yamaha.com/products/switches/swx2210p-28g
L2-PoE	SWX2210P-18G	¥204,600	—																													