




# アプリケーションCD-ROM for モバイルデータプレーヤー MDP-5 インストールガイド

## ご注意

- このソフトウェアおよびインストールガイドの著作権はすべてヤマハ株式会社が所有します。
- 巻末にこのソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約が記載されています。ソフトウェアをインストールする前に、必ずこのライセンス契約をお読みください。CD-ROM/フロッピーディスクを開封すると、この契約に同意したことになります。
- このソフトウェアおよびインストールガイドの一部または全部を無断で複製、改変することはできません。
- このソフトウェアおよびインストールガイドを運用した結果およびその影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 市販の音楽/サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または転用することを禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- OMS™および  は、Opcode Systems, Inc.の商標です。
- Adobe、Adobeのロゴ、AcrobatおよびAcrobatのロゴは、Adobe Systems Incorporatedの商標です。
- その他、このインストールガイドに掲載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
- USB MIDIドライバーなどのアプリケーションソフトウェアは、改良のため予告なしにバージョンアップすることがあります。  
最新のアプリケーションソフトウェアは、下記URLからダウンロードできます。  
<http://www.yamaha.co.jp/product/syndtm/dl/>
- アプリケーションのバージョンアップなどに伴うシステムソフトウェアおよび一部の機能や仕様の変更については、別紙または別冊で対応させていただきます。



この取扱説明書は  
大豆油インクで印刷しています。



この取扱説明書は  
エコパルプ(ECF:無塩素系漂白パルプ)を  
使用しています。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。


M.D.G., PA · DMI Division, Yamaha Corporation  
© 2002 Yamaha Corporation  
Printed in Japan  
WA11610 303APCP2.3-03CO

# CD-ROMについて

## データの種類

このCD-ROMには、ソフトウェアが入っています。

CD-ROMのソフトウェアを使って、コンピューターとデータをやりとりすることができます。

 CD-ROM をオーディオ用のCDプレーヤーで再生しないでください。大音量により耳に障害を被ったり、CDプレーヤーやスピーカーが破損する恐れがあります。

## データの対応OS (オペレーティングシステム)

このCD-ROMのデータは、WindowsとMacintosh (PowerPC以上)に対応しています。WindowsとMacintoshではデータの内容やインストール方法が異なります。以下、各OSに対応した説明をお読みください。

- Windows → 2 ページ～7 ページをお読みください
- Macintosh → 7 ページ～11 ページをお読みください

# Windowsユーザーの方へ

## CD-ROMの内容

Windows用のアプリケーション(インストーラー)が5種類のフォルダーに納められています。MDP-5の取扱説明書(詳細編) (ファイル名: MDP5manual.pdf)も納められています。

フォルダー名	ソフト名	内容
Acroread_	Acrobat Reader 5.0 <sup>*1*2</sup>	アプリケーションソフトのPDFマニュアルをコンピューター上で閲覧できるようにします。PDFマニュアルを付属しているソフトウェアの使用時は、[ヘルプ]メニューから[マニュアル]を選択することで、PDFマニュアルを開くことができます。
USBdrv_	YAMAHA USB MIDI Driver (Windows 98/Me用)	MDP-5とコンピューターをUSB接続で使用するために必要なドライバースoftwareです。
USBdrv2k_	YAMAHA USB MIDI Driver (Windows 2000/XP用)	
Card_	Card Filer <sup>*1</sup>	コンピューターと楽器の間で(バルク)データをやりとりします。フォーマット1のスタンダードMIDIファイルをMDP-5で再生可能なフォーマット0に変換することもできます。
Midradio_	MidRadio Player <sup>*1</sup>	MIDIやSound VQによる音楽データをラジオ番組のように受信して再生するためのアプリケーションソフトです。インターネットに接続して、好みのチャンネルを選択するだけで、BGMのように音楽を連続して試聴することができます。また、気に入った曲データは、その場で購入することができます。

\*1 これらのソフトウェアには、電子マニュアル(オンラインヘルプ/PDF)が付いています。

\*2 このソフトウェアはヤマハではサポートしません。

## ソフトウェアの動作環境

**NOTE** お使いのOSによっては、下記の仕様以上の条件を満たす必要があります。

### □Card Filer

OS: Windows 95/98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP Home Edition/XP Professional

コンピューター: 100MHz以上のIntel Pentium/Celeron ファミリーのプロセッサーを搭載した  
パーソナルコンピューター

メモリー: 8MB以上

ハードディスク: 2MB以上の空き容量

ディスプレイ: 800 x 600ドット以上、256色以上

### □USB MIDIドライバー

OS: Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional

コンピューター: USB端子を装備した166MHz以上のIntel Pentium/Celeron ファミリーのプロ  
セッサーを搭載したパーソナルコンピューター

メモリー: 32MB以上(64MB以上推奨)

ハードディスク: 2MB以上の空き容量

### □MidRadio Player

OS: Windows 98/2000/Me/XP

コンピューター: 233MHz以上のIntel Pentiumファミリーのプロセッサーを搭載したパーソナル  
コンピューター

メモリー: 64MB以上の空き容量(128MB以上推奨)

**NOTE** 上記以外のソフトウェアの動作環境は、ソフトウェアに付属のオンラインマニュアルをご参照くだ  
さい。

### アンインストール(アプリケーションの削除)

次の方法でインストールしたソフトウェアを削除することができます。

[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]→[アプリケーションの追加と削除]→[インス  
トールと削除]で、削除したい項目を選択し、[追加と削除]をクリックします。ダイアログが  
表示されますので、画面の指示に従って削除を実行してください。

**NOTE** ご使用のOSによりメニュー名やボタン名などが異なる場合があります。

# ソフトウェアのインストール

---

## Acrobat Reader 5.0のインストール

---

各アプリケーションに付属のPDFマニュアルをコンピューター上で見るために、あらかじめこのソフトウェアをインストールする必要があります。

**NOTE** Acrobat Reader 5.0の前のバージョンがすでにコンピューターにインストールされている場合は、このバージョンをインストールする前に、前のバージョンのものをアンインストール(3ページ参照)してください。

- 1 "Acroread\_"フォルダーをダブルクリックします。  
"ar505jpn.exe"という実行ファイルが表示されます。

**NOTE** バージョンアップにより、ファイル名が変更される場合があります。

- 2 "ar505jpn.exe"をダブルクリックします。  
Acrobat Readerのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストール後、コンピューター上(デフォルトではProgram Files)にAcrobatのフォルダーが追加されます。  
操作については[ヘルプ]メニューの[Readerのヘルプ]をご参照ください。

## USB MIDI ドライバーのインストール

---

MDP-5をコンピューターと接続して使用するためには、コンピューターにドライバーを正しくインストールする必要があります。

USB MIDI ドライバーは、シーケンスソフトなどからUSB ケーブルを通じて、MDP-5にデータを送信したり、逆にMDP-5からシーケンスソフトなどにデータを受信したりするためのソフトウェアです。

Windows 98/Meをお使いの場合→下記参照

Windows2000/XPをお使いの場合→5～6 ページ参照

お使いのCD-ROMドライブのドライブ名(D:、E:、Q: など)をあらかじめご確認ください。  
ドライブ名は「マイコンピューター」の中の CD-ROM アイコンの下に表示されています。  
(CD-ROMドライブのルートディレクトリはそれぞれD:¥、E:¥、Q:¥、などになります。)

## Windows98/Meへのインストール

- 1 コンピューターを起動します。
- 2 CD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。
- 3 MDP-5の電源がSTANDBY(オフ)になっていることを確認した上で、コンピューターのUSB端子とMDP-5のUSB端子を、USBケーブルを使って接続します。続いてMDP-5の電源を入れると、コンピューター画面に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が自動的に表示されます。

**NOTE** Windows Meをお使いの場合は、「適切なドライバーを自動的に検索する(推奨)」の左側にあるラジオボタンにチェックを入れて「次へ」をクリックします。ドライバーの検索とインストールが自動的に始まりますので、手順8へお進みください。ドライバーが検出されない場合は、「ドライバーの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、CD-ROMドライブのルートディレクトリ(D:¥など)を指定してインストールしてください。

- 4 [次へ] をクリックします。  
検索方法を選択する画面が表示されます。
- 5 「使用中のデバイスに最適なドライバーを検索する(推奨)」の左側にあるラジオボタンにチェックを入れて、[次へ] をクリックします。  
ドライバーのインストール元を選択する画面が表示されます。
- 6 「CD-ROM ドライブ」にチェックを入れ、それ以外の項目はすべてチェックを外します。[次へ] をクリックします。  
**NOTE** ドライバーの検出中にWindowsのCD-ROMを要求してくる場合がありますが、読み込み先としてCD-ROMドライブの「USBdrv」ディレクトリ(D:\¥USBdrv\_¥など)を指定してインストールを続行してください。  
**NOTE** Windows 98の場合、読み込み先としてCD-ROMドライブの「USBdrv」ディレクトリ(D:\¥USBdrv\_¥)などを直接指定してください。
- 7 CD-ROMの中のドライバーを検出すると、ドライバーをインストールする準備ができた旨のメッセージが表示されます。  
「YAMAHA USB MIDI Driver」が表示されていることを確認後、[次へ] をクリックします。  
インストールが始まります。
- 8 インストールが終わると、インストールが完了した(ソフトウェアがインストールされた)旨のメッセージが表示されます。  
[完了] をクリックします。  
**NOTE** コンピューターによっては、インストール終了後この画面が表示されるまでに10秒近くかかる場合があります。  
これで、ドライバーのインストールは完了しました。

## Windows 2000へのインストール

- 1 コンピューターを起動して、administrator権限のあるアカウントでWindows2000にログインします。
- 2 [マイコンピュータ] → [コントロールパネル] → [システム] → [ハードウェア] → [ドライバーの署名] → [ファイルの署名の確認] で「無視 - ファイルの署名に関係なく、すべてのファイルをインストールする」の左側にあるラジオボタンにチェックを入れて、[OK] をクリックします。
- 3 CD-ROMドライブに付属のCD-ROMを挿入します。
- 4 MDP-5の電源がSTANDBY(オフ)になっていることを確認した上で、コンピューターのUSB端子とMDP-5のUSB端子を、USBケーブルを使って接続します。続いてMDP-5の電源を入れると、コンピューター画面に「新しいハードウェアの検索ウィザード」が自動的に表示されます。  
[次へ] をクリックします。
- 5 「デバイスに最適なドライバーを検索する(推奨)」の左側にあるラジオボタンにチェックを入れて、[次へ] をクリックします。  
ドライバーのインストール元を選択する画面が表示されます。
- 6 「CD-ROM ドライブ」にチェックを入れ、それ以外の項目はすべてチェックを外します。[次へ] をクリックします。  
**NOTE** ドライバーの検出中にWindowsのCD-ROMを要求してくる場合がありますが、読み込み先としてCD-ROMドライブの「USBdrv2k」ディレクトリ(D:\¥USBdrv2k\_¥など)を指定してインストールを続行してください。
- 7 インストールが終わると、「新しいハードウェアの検索ウィザードの完了」と表示されます。  
[完了] をクリックします。  
**NOTE** コンピューターによっては、インストール終了後この画面が表示されるまでに10秒近くかかる場合があります。

- 8 コンピューターを再起動します。  
これで、ドライバーのインストールは完了しました。

## Windows XPへのインストール

- 1 コンピューターを起動します。
- 2 [スタート]→[コントロールパネル]をクリックします。  
コントロールパネルが「カテゴリーの表示」のときは、画面左の「クラシック表示に切り替える」をクリックします。すべてのコントロールパネル(アイコン)が表示されます。
- 3 [システム]→[ハードウェア]→[ドライバの署名]→[ドライバ署名オプション]で「無視—ソフトウェアをインストールし、確認を求めない(!)」の左側にあるラジオボタンにチェックを入れて、[OK]をクリックします。
- 4 [OK]をクリックしてシステムのプロパティを閉じてから、画面右上の「X」をクリックしてコントロールパネルを閉じます。
- 5 CD-ROMドライブに、付属のCD-ROMを挿入します。
- 6 MDP-5の電源がSTANDBY(オフ)になっていることを確認した上で、コンピューターのUSB端子とMDP-5のUSB端子を、USBケーブルを使って接続します。続いてMDP-5の電源を入れると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が自動的に表示されます。
- 7 ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨) (!) の左側にあるラジオボタンにチェックを入れて、[次へ]をクリックします。インストールが始まります。
- 8 インストールが終わると、「新しいハードウェアの検出ウィザードの完了」と表示されます。  
[完了]をクリックします。  
**NOTE** コンピューターによっては、インストール終了後この画面が表示されるまでに10秒近くかかる場合があります。
- 9 コンピューターを再起動します。これで、ドライバーのインストールは完了しました。

## Card Filerのインストール

コンピューター上にあるソングデータなどをMDP-5のスマートメディアに送信したり、逆にMDP-5のスマートメディア上のデータをコンピューターに保存したりすることができます。

- 1 "Card\_"フォルダーをダブルクリックします。  
"Setup.exe"などのファイルが表示されます。
- 2 "Setup.exe"をダブルクリックします。  
YAMAHAカードファイラーのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
コンピューター上(デフォルトではProgram Files)にYAMAHAのフォルダーが追加され、その中にカードファイラーのフォルダーが生成されます。  
操作についてはフォルダー内の"CardFilerManual.pdf"をご参照ください。

## MidRadio Playerのインストール

- 1 "Midradio\_"フォルダーをダブルクリックします。  
"mr\*\*\*\*.exe" (\*\*\*\*には数字が入ります) という実行ファイルが表示されます。(Windowsの設定によっては拡張子が表示されないことがあります。)

- 2 実行ファイルをダブルクリックします。  
セットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。

### ポートの設定

以下の設定をすると、MDP-5を音源として使用できるようになります。

- 1 インストールしたMidRadioPlayerをダブルクリックして開きます。
- 2 パネル部を右クリックすると、プルダウンメニューが表示されます。[オプション]を選択し、[再生]タブをクリックしてください。
- 3 [MIDIデバイスの選択]で、手順2でインストールしたMIDIドライバー [YAMAHA USB OUT 0-1]を選びます。
- 4 [OK]をクリックします。

使用方法について詳しくは、インストール後、「スタート」メニュー→「プログラム」→「YAMAHA」→「MidRadio Player」にあるヘルプをご覧ください。また、コラム&トピック内の「パンカラホーダイ (Windowsのみ)」もご参照ください。

## Macintoshユーザーの方へ

### CD-ROMの内容

Macintosh用のアプリケーション(インストーラー)が5種類のフォルダーに納められています。MDP-5の取扱説明書(詳細編) (ファイル名: MDP5manual.pdf)も納められています。

フォルダー名	ソフト名	内容
Acrobat_	Acrobat Reader*1*2	アプリケーションソフトのPDFマニュアルをコンピュータ上で閲覧できるようにします。PDFマニュアルを付属しているソフトウェアの使用時は、[ヘルプ]メニューから[マニュアル]を選択することで、PDFマニュアルを開くことができます。
OMS_	Open Music System (OMS) 2.3.3J*1*2	Mac OS上で音楽アプリケーション(MIDIデータ)を使用できるようにします。
	OMS Setup for YAMAHA (フォルダー)	ヤマハ(ハードウェア)製品用のOMSセットアップファイルが入っています。
USBdrv_	YAMAHA USB MIDI ドライバー	MDP-5とコンピュータをUSB接続で使用するために必要なドライバーソフトです。
Card_	Card Filer*1	コンピュータと楽器の間で(パルク)データをやりとりします。フォーマット1のスタンダードMIDI ファイルをMDP-5で再生可能なフォーマット0に変換することもできます。
Midradio_	MidRadio Player*1	MIDIやSound VQによる音楽データをラジオ番組のように受信して再生するためのアプリケーションソフトです。インターネットに接続して、好みのチャンネルを選択するだけで、BGMのように音楽を連続して試聴することができます。また、気に入った曲データは、その場で購入することができます。

\*1 これらのソフトウェアには、電子マニュアル(オンラインヘルプ/PDF)が付いています。

\*2 このソフトウェアはヤマハではサポートしません。

## ソフトウェアの動作環境

### □Card Filer

- ・ OS: 漢字Talk 7.5以上 Mac OS 9.2.2以下(Mac OS Xは含まず)
- ・ コンピューター: PowerPC以上を搭載したMacintoshコンピューター
- ・ メモリー: 空きメモリー 8MB以上
- ・ ハードディスク: 6MB以上の空き容量
- ・ ディスプレイ: 800 x 600ドット 256色以上
- ・ OMS: OMS 2.3.3以上(同梱CD-ROMに収録)

### □USB MIDI Driver

- ・ OS: Mac OS 8.6以上 9.2.2以下(Mac OS X およびClassic環境は未対応)
- ・ コンピューター: USB端子を装備し、PowerPC以上を搭載したMacintoshコンピューター
- ・ メモリー: 実装メモリー 64MB以上(128MB以上を推奨)
- ・ ハードディスク: 2MB以上の空き容量
- ・ OMS: OMS 2.3.3以上(同梱CD-ROMに収録)

### □MidRadio Player

- ・ OS: MacOS 7.6以上
- ・ コンピューター: PowerPC233以上を搭載したMacintoshコンピューター
- ・ メモリー: 空きメモリー 32MB以上
- ・ ハードディスク: 10MB以上の空き容量
- ・ ディスプレイ: 800 X 600ドット以上、16bitカラー以上

**NOTE** 仮想メモリーは「切」にしてください。

## ソフトウェアのインストール

### Acrobat Readerのインストール

各アプリケーションに付属のPDFマニュアルをコンピューター上で見るために、あらかじめこのソフトウェアをインストールする必要があります。コンピューターにすでに最新のAcrobat Readerがインストールされている場合は再インストールする必要はありません。

- 1 "Acrobat\_"フォルダーをダブルクリックします。  
"Japanese Reader Installer"(インストーラー)が表示されます。
- 2 "Japanese Reader Installer"をダブルクリックします。  
Acrobat Readerのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストールが完了したら、コンピューター上(デフォルトではハードディスク上)に"Adobe Acrobat"フォルダーが追加されます。  
操作についてはヘルプメニューの[Readerのヘルプ]をご参照ください。



## Open Music System (OMS) 2.3.3Jのインストール

Mac OS上で複数の音楽アプリケーション(MIDIデータ)を使用できるようにします。コンピューターにすでにOMSがインストールされている場合は再インストールする必要はありません。

- 1 "OMS\_"フォルダーをダブルクリックします。  
"Install OMS2.3.3J"(インストーラー)が表示されます。

- 2 "Install OMS2.3.3J"をダブルクリックします。  
OMSのセットアップダイアログが表示されます。

- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。  
インストールが完了したら、コンピューターの再起動を選択します。

**NOTE** インストール終了時に、以下の内容のメッセージが表示されることがあります。  
"アプリケーションを終了することができませんでした。"  
このようなメッセージが表示された場合は、ファイルメニューから[終了]を選択してインストーラーを終了し、コンピューターを再起動してください。

再起動後、コンピューター上(デフォルトではハードディスク上)に"Opcode"/"OMS アプリケーション"フォルダーが追加されます。

- 4 CD-ROM内の"OMS 2.3J Manual.pdf"をドラッグ&ドロップで、"OMS アプリケーション"フォルダーにコピーします。

操作についてはこの"OMS 2.3J Manual.pdf"をご参照ください。

- 5 CD-ROMの"OMS Setup for YAMAHA" フォルダーを"OMSアプリケーション"フォルダーにドラッグ&ドロップでコピーします。

この"OMS Setup for YAMAHA"フォルダーには、ヤマハ(ハードウェア)製品用のOMSセットアップファイルが入っています。お持ちの音源のセットアップファイルをテンプレートとしてご使用ください。

### OMSのセットアップについて

CD-ROMの中には、MDP-5専用のOMSスタジオセットアップファイルが同梱されています。OMSのセットアップにはこのスタジオセットアップファイルを使用します。

**NOTE** 事前に、OMSとUSB- MIDIドライバーをインストールしている必要があります(9 ページ~10 ページ)。

- 1 "OMS\_"フォルダー→"OMS Setup for YAMAHA"フォルダーの中にある、"MDP-5-USB"スタジオセットアップファイルをハードディスクにコピーします。
- 2 "MDP-5-USB"スタジオセットアップファイルをダブルクリックして、OMS Setupを起動します。
- 3 OMS Setupが起動すると、先ほど立ち上げたスタジオセットアップファイルが開きます。タイトルバーに表示されたファイル名の先頭に「◇」が表示されていることを確認してください。

**NOTE** 「◇」が表示されない場合には、「ファイル」メニュー→「セットアップを有効にする」を選択します。「◇」の表示を確認後、保存します。

これで、OMSのセットアップは完了です。

**NOTE** 上記のスタジオセットアップを行なった場合、MDP-5のみが認識されます。MDP-5以外の楽器をUSB接続する場合や、すでにOMSを使用していて新たにMDP-5をシステムに加える場合などは、独自のスタジオセットアップを作成する必要があります。詳しくは、付属の「OMS2.3J\_Manual.pdf」をご参照ください。

## USB MIDIドライバーのインストール

---

MDP-5をコンピューターと接続して使用するためには、コンピューターにドライバーを正しくインストールする必要があります。

USB MIDI ドライバーは、シーケンスソフトなどからUSB ケーブルを通じて、MDP-5にMIDI データを送信したり、逆にMDP-5からシーケンスソフトなどにMIDI データを受信したりするためのソフトウェアです。

USB MIDIドライバーをインストールする前に、OMSがインストールされている必要があります。また、ドライバーインストール後に、OMSのセットアップが必要になります。(9 ページ参照)

- 1 「USBdrv」フォルダーの「Install USB Driver」のアイコンをダブルクリックします。  
インストール画面が表示されます。
- 2 [Install] (インストール)をクリックします。  
「ソフトウェアインストール後、コンピュータを再起動する必要があります。"Continue"をクリックすると、すべてのアプリケーションが自動的に終了します。」という英語のメッセージが表示されますので、[Continue] をクリックしてください。  
**NOTE** インストールを中止したい場合は、[Cancel] をクリックしてください。
- 3 インストールが開始されます。ソフトウェアがすでにインストールされている場合、インストールは必要ない(No installation was necessary.)旨のメッセージが表示されます。[Quit] (終了)をクリックします。
- 4 インストールが終わると、「インストールは完了しました。コンピュータを再起動する必要があります。」という英語のメッセージが表示されますので、[Restart] (再起動)をクリックしてください。コンピュータが再起動します。

また、「システムフォルダ」の中の以下の場所にそれぞれのファイルがインストールされているのを確認することができます。

- ・「コントロールパネル」：「YAMAHA USB MIDI Patch」
- ・「機能拡張」：「USB YAMAHA MIDI Driver」
- ・「OMS Folder」：「YAMAHA USB MIDI OMS Driver」

## Card Filerのインストール

---

コンピューター上にあるソングデータなどをMDP-5のスマートメディアに送信したり、逆にMDP-5のスマートメディア上のデータをコンピューターに保存したりすることができます。

- 1 "CardFiler\_"フォルダーをダブルクリックします。  
"CardFilerインストール"(インストーラー)が表示されます。
- 2 "CardFilerインストール"をダブルクリックします。  
Card Filerのセットアップダイアログが表示されます。
- 3 画面の指示に従ってインストールを実行します。

**NOTE** インストール先に同じ名前のファイルがある場合、確認を求めるメッセージが表示されます。  
上書きする場合は[置き換え]を、上書きしない場合は[次へ]をクリックします。

インストール後、コンピューター上(デフォルトではハードディスク上)に"CardFiler1.03 for MDP-5"フォルダーが追加されます。

操作についてはフォルダー内の"CardFilerManual.pdf"をご参照ください。

## MidRadio Playerのインストール

---

MidRadio Playerをインストールする前に、OMSとUSB-MIDIドライバーがインストールされている必要があります。(9～10ページ参照)

- 1 "Midradio\_"フォルダーをダブルクリックします。  
"MidRadio Installer(J\_\*\*\*\*" (\*\*には数字が入ります) という実行ファイルが表示されます。
- 2 実行ファイルをダブルクリックします。  
セットアップダイアログが表示されます。  
画面の指示に従ってインストールを実行します。

## ポートの設定

以下の設定をすると、MDP-5を音源として使用できるようになります。

- 1 「オプション」メニューから初期設定を選びます。
- 2 [再生]タブをクリックします。
- 3 OMSポート選択」で「MDP-5」を選びます。

# 故障かな?と思ったら (Q&A)

## カードファイラーでのファイルの転送ができない

- MDP-5で使用可能なメモリーカードの容量は、128MBまでです。128MB以下の容量のメモリーカードをお使いください。
- お使いのコンピューターの記憶装置へのアクセス速度などの要因により、カードファイラーでのファイル転送できないことがあります。その場合、以下の操作を行なうことで改善できる場合があります。

### Windows 98/98SE/Meの場合

- システムツールのデフラグを実行する
- [コントロールパネル]→[システム]→[デバイスマネージャ]→[ディスクドライブ]または、[ハードディスクコントローラ]において、ハードディスクを高速に使用するモードに設定(DMAモードをオンにするなど)
- ハードディスクのドライバーを高速なドライバーにアップデート

**NOTE** ドライバーのアップデートについては、ハードディスクメーカーのホームページなどでご確認ください。

### Windows 2000/XPの場合

- システムツールのディスクデフラグを実行する
- [コントロールパネル]→[システム]→[ハードウェア]→[デバイスマネージャ]において、ハードディスクを高速に使用するモードに設定(転送モードをDMAにするなど)
- ハードディスクのドライバーを高速なドライバーにアップデート

**NOTE** ドライバーのアップデートについては、ハードディスクメーカーのホームページなどでご確認ください。

- USBにてコンピューターとMDP-5を接続してカードファイラーを使用する場合は、MDP-5とコンピューターをUSB接続して、以下の方法により、MIDI-USB DriverのThru ON/OFF設定をOFFにしてください。

### Windows 98/98SE/Me/2000/XPの場合

[コントロールパネル]→[MIDI-USB Driver]にて、Thru ON/OFFチェックボックスで、チェックをはずした状態にする。

### Macintoshの場合

[システムフォルダ]→[コントロールパネル]→[YAMAHA USB MIDI Patch]にて、Thru ON/OFFチェックボックスで、チェックをはずした状態にする。

## USB使用時にコンピューターがハングアップしてしまう

- 以下の状態でMDP-5の電源オン/オフ、またはUSBケーブルの抜き挿しをすると、コンピューターのシステムに異常が発生し停止したり（ハングアップ）、MDP-5の機能が停止したりする恐れがあります。
  - ドライバーインストール中 -OS起動途中または終了途中
  - サスペンド(スリープ)中 -MIDIアプリケーションが起動している状態
- 以下の操作をすると、同様にコンピューターがハングアップしたり、MDP-5の機能が停止したりする恐れがあります。
  - 頻繁な電源のオン/オフやUSBケーブルの抜き挿し
  - MIDIデータ転送中の省電力(スリープ)モードへの以降、スリープモードからの復帰
  - MDP-5が電源オンの状態でのUSBケーブルの抜き挿し
  - 大量にデータが流れている状態でのMDP-5の電源オン/オフ、コンピューターの起動、またはドライバーのインストール

## ドライバーがインストールできない

---

### ●USBケーブルは正しく接続されていますか？

USBケーブルの接続を確認してください（別紙「取扱説明書（基本編）」参照）。

一度USBケーブルを抜いて、再度挿入してください。

### Windowsの場合

### ●お使いのコンピューター側でUSBが使用可能になっていますか？

初めてMDP-5をコンピューターに接続した際、「新しいハードウェアの追加（検索）ウィザード」（4ページ）が自動的に表示されないときは、コンピューター側でUSBを使用しない設定になっている場合があります。以下の方法で確認できます。

#### 1 Windows 98/Meの場合

「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」で「デバイスマネージャ」を表示させ、「種類別に表示」にチェックを入れます。

#### Windows 2000/XPの場合

「コントロールパネル」(Windows XPの場合はクラシック表示)→「システム」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」で「デバイスマネージャ」を表示させ、「表示」→「デバイス(種類別)」を選びます。

#### 2 「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」や、その下にある「USBルートハブ」などに「！」や「×」のマークがついていないことを確認してください。

「USBルートハブ」などに「！」や「×」のマークがついている場合は、USBが使用できない設定になっています。詳細については、お使いのコンピューターの取扱説明書をご参照ください。

### ●不明なデバイスが登録されていませんか？

何らかの原因によりドライバーのインストールに失敗すると、MDP-5が「不明なデバイス」として認識されてしまいます。以降インストールができなくなる場合がありますので、以下の手順で「不明なデバイス」を削除してください。

#### 1 Windows 98/Meの場合

「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」で「デバイスマネージャ」を表示させ、「種類別に表示」にチェックを入れます。

#### Windows 2000/XPの場合

「コントロールパネル」(Windows XPの場合はクラシック表示)→「システム」→「ハードウェア」→「デバイスマネージャ」で「デバイスマネージャ」を表示させ、「表示」→「デバイス(種類別)」を選びます。

#### 2 「その他のデバイス」がないか確認します。

#### 3 「その他のデバイス」がある場合、ダブルクリックして、その下に「不明なデバイス」があれば、選択して [削除] をクリックします。

#### 4 USBケーブルをMDP-5から抜いて、接続し直します。

#### 5 以下、4ページの手順3以降(Win98/Me)、5ページの手順4以降(Win2000)、6ページの手順6以降 (WindowsXP) に従って、ドライバーをインストールし直します。

## USB経由でコンピューターよりMDP-5を操作した場合、正常に動作しない、または音が鳴らない

---

- ドライバーはインストールしましたか？
- USBケーブル、オーディオケーブルは正しく接続されていますか（別紙「取扱説明書（基本編）」参照）？
- 音源、再生装置、アプリケーションの音量設定は上がっていますか？
- ご使用のアプリケーションで適切なポートを選択していますか？
- ドライバーは最新のものをインストールしましたか？

巻末に記載されているインターネットホームページから最新のドライバーをダウンロードできます。

## 正常にサスペンド（スリープ）、レジューム（スリープモードからの復帰）ができない

---

- MIDIアプリケーションが起動している状態で、サスペンドに移行していませんか？
- Windows 2000/XPをお使いの場合、USBホストコントローラーなどの環境によって、サスペンド/レジュームできない場合があります。（その場合でも、USBケーブルを接続し直すと、MDP-5は正常に動作します。）

## ドライバーの削除、再インストールがしたい

---

### Windows Me/98の場合

- 1 MDP-5が正しく認識されている状態で、「コントロールパネル」の中の「システム」をダブルクリックして開きます。
- 2 「デバイスマネージャー」のタブをクリックし、「YAMAHAUSB MIDI Driver」を選択し、削除します。
- 3 MS-DOSプロンプトまたはエクスプローラーを操作して、以下の3つのファイルを削除します。

**NOTE** ただし、エクスプローラーを操作して削除する場合は、エクスプローラーの「ツール（表示）」メニューから「フォルダオプション」を選択して、「すべてのファイル（とフォルダ）を表示する」に設定しておいてください。

- ・ \WINDOWS\INF\OTHER\YAMAHAMDP-5.INF
- ・ \WINDOWS\SYSTEM\Xgusb.driv
- ・ \WINDOWS\SYSTEM\Ymidusb.sys

- 4 USBケーブルを抜きます。
- 5 コンピューターを再起動します。
- 6 4 ページのドライバーのインストールにしたがって、再インストールします。

### Macintoshの場合

- 1 以下の場所にインストールされているファイルをそれぞれ削除します。  
「システムフォルダ」：「コントロールパネル」：「YAMAHAUSB MIDI Patch」  
「システムフォルダ」：「機能拡張」：「USB YAMAHA MIDIDriver」  
「システムフォルダ」：「OMS Folder」：「YAMAHA USB MIDIOMS Driver」
- 2 コンピューターを再起動します。
- 3 ドライバーのインストール（10 ページ）およびOMSのセットアップ（9 ページ）をもう一度行ないます。

# ソフトウェアのご使用条件

弊社では本ソフトウェアのお客様によるご使用およびお客様へのアフターサービスについて、<ソフトウェア使用許諾契約>を設けさせていただいており、お客様が下記条項にご同意いただいた場合にのみご使用いただけます。

ディスクの包装が解かれた場合は下記条項にご同意いただけたものとさせていただきますので、下記条項を充分お読みの上開封してください。ご同意いただけない場合は、未開封のまま速やかに（14日以内に）ご返却ください（ただし、本ソフトウェアをソフトウェアパッケージの一部として、またはハードウェア商品の付属ソフトウェアとしてお求めいただいた場合、本ソフトのみの返却はお受けいたしません）。

## ソフトウェア使用許諾契約

### 1. 著作権および使用許諾

弊社はお客様に対し、本ソフトウェアを構成するプログラム、データファイル及び今後お客様に一定の条件付きで配布され得るそれらのバージョンアッププログラム、データファイル（以下「許諾プログラム」といいます）を、お客様ご自身が一時に一台のコンピューターにおいてのみ使用する権利を許諾します。これらの許諾プログラムが記録されているディスクの所有権は、お客様にあります。ただし、MidRadio Playerに含まれるTwinVQ技術に関する著作権その他の知的所有権は、日本電信電話株式会社（以下NTTといいます）に帰属します。弊社とNTTとの間のTwinVQ技術に関する使用許諾契約が終了した場合はMidRadio Player使用許諾契約書上の権利者はNTTになります。

### 2. 使用制限

許諾プログラムは著作権を持つ情報を含んでいますので、その保護のため、お客様が許諾プログラムを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、またはその他の方法により、人間が感得できる形にすることは許されません。許諾プログラムの全体または一部を複製、修正、改変、賃貸、リース、転売、頒布または許諾プログラムの内容に基づいて二次的著作物をつくることは許されません。許諾プログラムをネットワークを通して別のコンピューターに伝送することも許されません。

### 3. 終了

本使用条件はおお客様が許諾プログラムをお受け取りになった日に発効します。本使用条件による使用許諾は、お客様が著作権法または本使用条件の条項に1つでも違反されたときは、弊社からの終了通知がなくても自動的に終了するものとします。その場合には、ただちに許諾プログラムとその複製をすべて廃棄しなければなりません。

### 4. 製品の保証

弊社は、お客様が許諾プログラムをお受け取りになった日から14日間に限り、媒体に物理的な欠陥があった場合には、その原因が事故、乱用、誤用など弊社の責に帰さない事由による場合を除き、無償で同種の良品と交換させていただきます。

### 5. 責任の制限

弊社は、許諾プログラムの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害（データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む）については、通常もしくは特別な損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生や第三者からの賠償請求の可能性があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

### 6. 第三者のソフトウェア

弊社は、本ソフトウェアとともに、第三者のプログラム、データファイルおよびそれに関するドキュメンテーション（以下「第三者ソフトウェア」といいます）を提供する場合があります。別の規定に従い取り扱われるべき旨の記載が、本ソフトウェア付随のマニュアルに記載されている場合には、本使用条件にかかわらず、その別の規定に従い取り扱われるものとし、弊社によるアフターサービスおよび保証などについては、以下の規定が適用されるものとします。

弊社は、第三者ソフトウェアに関しての操作方法、瑕疵その他に関してアフターサービスを提供するものではありません。弊社は、第三者ソフトウェアの商品性、および特定目的に対する適合性の保証その他一切の保証を、明示であると黙示であるとを問わず、一切いたしません。第三者ソフトウェアの使用もしくは機能から生じるすべての危険は、お客様が負担しなければなりません。

弊社は、第三者ソフトウェアの使用、またはそれを使用できなかったことにより生じた直接的、派生的、付随的または間接的損害（データの破損、営業上の利益の損失、業務の中断、営業情報の損失などによる損害を含む）については、通常もしくは特別な損害に拘わらず、たとえそのような損害の発生があることについて予め知らされた場合でも、一切責任を負いません。

### 7. 一般事項

本契約は、日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。

## ■この商品に関するお問い合わせ窓口

### 付属ソフトウェア（MidRadio Player以外）ならびに商品本体に関するお問い合わせ窓口

クラビノーバ・ポータブル楽器インフォメーションセンター

受付日： 月曜日～金曜日（祝日及びセンターの休業日を除く）

受付時間： 10：00～12：00/13：00～17：00

TEL： 053-460-5272

サポート： <http://www.yamaha.co.jp/supportandservice/index.html>

### 付属ソフトウェア「MidRadio Player」に関するお問い合わせ

お問い合わせ情報は下記のページをご参照ください。

<http://music-eclub.quick-a.net/>

## ■営業窓口

国内楽器営業本部 鍵盤営業統括部

### 北海道営業グループ（北海道地区）

〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター TEL 011 (512) 6114

### 仙台営業グループ（東北地区）

〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10 住友生命仙台青葉通りビル TEL 022 (222) 6025

### 東京営業グループ（関東・甲信越地区）

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL 03 (5488) 5463

### 東海営業グループ（中部・北陸・静岡地区）

〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 TEL 052 (201) 5145

### 大阪・神戸営業グループ（大阪・近畿・中国・四国・沖縄地区）

〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館 TEL 06 (6252) 2390

### 九州営業グループ（九州地区）

〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL 092 (472) 2153

### 企画推進室

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL 03 (5488) 5443

国内楽器営業本部 EM営業統括部

### 企画推進室

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL 03 (5488) 5476

PA・DMI事業部 EKB営業部

### CL・PK営業課

〒430-8650 浜松市中沢町10-1 TEL 053 (460) 3275

電子ピアノ/キーボードのホームページ

<http://www.yamaha.co.jp/product/epiano-keyboard/>

ヤマハマニュアルライブラリー

<http://www2.yamaha.co.jp/manual/japan/>

「音楽する人、音楽したい人のための頼れるポータルサイト」

ミュージックイークラブ・ドットコム

<http://www.music-eclub.com/>

よくあるご質問(Q&A/FAQ)

<http://www.yamaha.co.jp/supportandservice/index.html>

\*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。