



YAMAHA

HS7/HS7W

パワードスタジオモニター


低域に6.5インチウーファー、高域に1インチドームを採用し、LF:60W + HF:35W、
トータル 95Wのパワーアンプを内蔵したパワードスタジオモニター

仕 様


形式	バイアンプ2WAYバスレフ型パワードスタジオモニター	
再生周波数帯域 (-10dB)	43Hz - 30kHz	
クロスオーバー周波数	2kHz	
コンポーネント	LF	6.5" コーン
	HF	1" ドーム
アンプ定格出力*	Total	95W
	LF	60W (4Ω)
	HF	35W (8Ω)
最大出力音圧レベル (1m, THD+N=1%, Calculated)	102.0dB SPL	
入力コネクター (XLRとPhoneはパラレル接続)	XLR3-31 type (balanced) x1 Phone (balanced) x1	
入力インピーダンス	10k Ω	
入力感度	レベル：最大	-10dBu
	レベル：センター	+4dBu
コントロール	LEVEL コントロール EQ: HIGH TRIM スイッチ (+/- 2dB at HF) : ROOM CONTROL スイッチ (0/-2/-4 dB under 500Hz)	
電源電圧	AC100V・50/60Hz	
消費電力	55W	
寸法 (W×H×D)・質量	210×332×284 mm・8.2kg	

*=ダイナミックパワー


●外 観 図



上面図



正面図



側面図

SCALE: 1/10

(単位：mm)

二版 2025年5月

Page 1 of 1

株式会社ヤマハミュージックジャパン